

Uživatelská příručka

1. Popis produktu



Samonapájený dálkový ovladač

WiFi+RF přijímač 433 MHz

2. Technické parametry produktu

Specifikace přijímače:

1. Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
2. Pracovní napětí: AC100-240V 50/60Hz
3. Frekvence: 433,92 MHz
4. Maximální proud: 16A
5. Velikost: 49*48*23 mm

1

WiFi+RF přijímač 433 MHz


Způsob instalace:

Iže to upevnit obousměrnými samolepkami (poznamka: nelze jej instalovat do kovové krabice, nesmí být blízko země ani velkého kovu, jinak by mohl narušit normální příjem bezdrátových signálů.)

Zapojte zařízení dle označení na krytu.

Princip fungování ZAP/VYP:


Připojené spotřebiče fungují/vypínají se zapnutím/vypnutím napájení z fázového vodiče. Zařízení musí být napájeno vodiči L a N.



Varování: S1 a S2 lze připojit pouze ke dvěma koncům nástěnného vypínače a nelze je připojit k silnému napájení, jako je například neutrální vodič.

Zapojení: jak je znázorněno na obrázku, před zapojením vypněte napájení.
Neprofesionálně nevedení pod napětím.

Zapojení pro jednosměrné ovládání




4

Specifikace dálkového ovládání s vlastním napájením:

- 1) Pracovní napětí: není potřeba baterie
 - 2) Pracovní frekvence: 433 MHz
 - 3) Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0uA
 - 4) Vysílací výkon: <10 mW
 - 5) Pracovní režim: bezdrátové dálkové ovládání
 - 6) Pracovní teplota: -10 °C až +70 °C
 - 7) Rozměr: 86*86*16,5 (mm)
 8. Přenosová vzdálenost:
- 100 m (venkovní), 30 m (vnitřní)
Přenosová vzdálenost je ovlivněna stěnovou bariérou a může se lišit od skutečné naměřené hodnoty.


3. Kontrolní seznam před použitím zařízení

1. Váš chytrý telefon nebo tablet se připojí k 2,4G WiFi síti s internetem.
2. Máte správné heslo k WiFi.
3. Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup k obchodu APP Store nebo Google Play.
4. Ujistěte se, že váš router podporuje MAC adresy.




2

Zapojení pro obousměrné ovládání



Zapojení pro ostatní domácí spotřebiče




6. Instalace produktu

- (1) Po dokončení zapojení zapněte napájení. Zařízení je ve výchozím nastavení zapnuté. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se Modrá LED dioda WiFi rychle bliká.
- (2) Otevřete aplikaci a klepněte na „+“ v pravém horním rohu stránky pro vstup na stránku síťového připojení.
- (3) Ujistěte se, že kontrolka zařízení rychle bliká (2krát za sekundu). Klepnutím přejdete k dalšímu kroku.
- (4) Zadejte svou Wi-Fi síť a heslo.
- (5) Pojmenujte své zařízení.

5

4. Uživatelská příručka

Začněte s aplikací „Smart Life“ nebo „TuyaSmart“.



Zaregistrujte si „Smart Life“ nebo

„TuyaSmart“.

Pokud máte „Smart Life“ nebo „TuyaSmart“ účet, stačí se přihlásit.



Nastavení pro ovládací aplikaci „Smart Life“



Nastavení pro ovládací aplikaci „TuyaSmart“

5. Instalace produktu

Samonapájený dálkový ovladač:

Lze jej libovolně umístit nebo přesunout, nebo jej lze upevnit na vámi oblíbené místo. Obousměrné samolepky nalepte na jednu stranu na spodní stranu vypínače a na druhou stranu ho nalepte tam, kam chcete.



3

(6) Když LED dioda WiFi svítí, je „zařízení“ připojeno online. Začnete ovládat hned teď!

7. Nastavení učení

Zabaleny produkt byl spárován ve výrobě, takže tato operace není nutná.
Pokud potřebujete přidat nebo vyměnit dálkový ovladač, postupujte podle následujících kroků.

Způsob párování

Stiskněte dvakrát tlačítko pro učení kódu na přijímači, kontrolka se rozsvítí, vstupte do režimu párování, stiskněte spínač dálkového ovládání, kontrolka přijímače bliká, kód je úspěšně spárován.

Funkce Vymazat

Stiskněte tlačítko pro učení kódu na přijímači 8 krát a indikátor bliká, aby se kód úspěšně vymazal.

8. Upozornění

- (1) Zatížitelnost nesmí být větší než jmenovitý výkon produktu.
- (2) Při používání bezdrátových elektronických zařízení dbejte na to, abyste se vyhnuli kovovým maskám, velkým elektronickým zařízením, elektromagnetickým polím a dalším silným zdrojům rušení, abyste zabránili krátkým vzdálenostem mezi dálkovým ovladačem a přijímačem nebo jeho selhání.
- (3) Nepoužívejte tento elektronický výrobek nadměrným způsobem. Neobdobné použití snižuje výkon a životnost výrobku. V závažných případech může výrobek poškodit a představovat skrytá nebezpečí pro vaši bezpečnost.

6